

AMPLIFICADOR MEZCLADOR 240W AMP-240



Descripción

El amplificador mezclador AMP-240 destinado a los sistemas de megafonía tiene una potencia de 240W RMS. Este elegante dispositivo se presenta como una solución compacta para la amplificación y distribución de música y avisos al público.



Características Técnicas

Referencia	AMP-240
Potencia	240W RMS
Tensión de salida	50-70-100V / 4Ω
Respuesta frecuencias	MIC: 100 a 17KHz (-3dB), AUX: 40 a 20KHz (-3dB)
Distorsión armónica	< 0,1%
Señal ruido SNR	MIC: <68Db, AUX:90 dB
Entradas	4 MIC por XLR (con ajuste de ganancia), 4 AUX por RCA
Prioridad	Entrada 1 por control VOX sobre resto entradas
Alimentación Phantom	Conmutador en cada entrada MIC
Salidas	1 REC por RCA, 1 PRE-OUT por RCA
Controles volumen	1 volumen general, 1 volumen por entrada MIC, 1 volumen entrada AUX
Controles tono	Agudos de ±12dB. Graves de ±12dB
Carrillón	2 tonos activado por telemando con ajuste de volumen
Alimentación	230V AC / 50Hz o 24V DC
Protección	Contra sobrecargas, cortocircuitos y transmisión de salida CC
Indicadores Led	Led indicador de encendido, barra de leds de nivel de potencia y leds de fuente de audio seleccionada
Dimensiones	484 x 367 x 88mm. Formato rack 19", 2U.
Peso	15 kg
Código	100LT028F

