DOYSON

AMPLIFICADOR MEZCLADOR
PA50

Descripción

El amplificador mezclador PA50 destinado a los sistemas de megafonía tiene una potencia de 30W RMS. Este elegante dispositivo se presenta como una solución compacta para la amplificación y distribución de música.

CE RoHS

Características Técnicas

Referencia	PA50
Potencia	30W RMS
Tensión de salida	100V / 4-8-16Ω
Entradas	2 MIC por Jack 6,3mm, 1 PHONO/AUX por RCA seleccionable
Prioridad	MIC1 con prioridad por telemando
Controles volumen	1 volumen general, 1 volumen por entrada
Controles tono	Graves, medios y agudos
Alimentación	230V AC / 50Hz
Indicadores Led	Encendido
Dimensiones	320 x 80 x 190mm. Formato sobremesa
Peso	5 kg
Código	82MEG150

Doyson Public Address DPA
DOMÓTICA Y SONIDO, S.L.L. Pol. Ind. Carrús • Ronda Vall D'Uxó 125 • 03206 - Elche - Spain
Tel. +34 96 546 65 58 • Fax +34 96 546 65 59 • www.doyson.com

www.doyson.com