

# DOY SON

Domótica y Sonido, s.l.l.  
Ronda Vall D'Uxó 125  
03205 - Elche - Spain  
Tel. +34 96 546 65 58  
Fax +34 96 546 65 59

ASISTENCIA TÉCNICA • LÍNEA GRATUITA

**900 40 40 50**

[www.doyson.com](http://www.doyson.com)



# DOY SON

domótica  
y sonido

AMPLIFICADOR  
ESTÉREO  
20+20W.

# PA 20

## CARACTERÍSTICAS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación:.....	230Vac
Impedancia mín. de carga.....	4 ohm.
Tensión de salida:.....	12Vcc / 6 A.
Potencia máx. de trabajo:	
Estéreo:.....	20+20W.
Monofónico:.....	40W.

Protección contra cortocircuitos y sobrecarga.

### DIMENSIONES:

Ancho 105 mm - Largo 89 mm - Fondo 80 mm.  
Caja para Carril DIN de 6 módulos.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Amplificador PA 20 es ideal para aumentar la potencia de bafles y/o altavoces en instalaciones con espacios amplios o abiertos.

Dispone de un puente o Jumper para seleccionar estéreo o mono y de potenciómetros para ajuste de volumen de los canales derecho e izquierdo.

### INDICADORES LUMINOS:

STBY: LED verde que indica conexión.

ON: LED rojo que indica encendido.

SIGNAL: LED verde que parpadea al compás de la música.

PEAK: LED rojo que indica que la señal que entra al amplificador es excesiva y puede saturarlo.

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN PA 20

